

Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Генератор бензиновый FOGO FV 14000 E

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/benzinovyie-generatory/generator-benzinovy-fogo-fv-14000-e>



Описание

- Бензиновый электрогенератор FOGO FV 14000 E используется в качестве резервного источника питания на предприятии, даче, загородном доме, а также для трехфазных электроинструментов. Конструктивные особенности:
- Ручная и электрическая система запуска;
- Открытое исполнение;
- Тип топлива - бензин 92 или 95;
- Низкий расход топлива;
- При сборке используются только высококачественные комплектующие;
- Автоматическая остановка двигателя при низком уровне масла;
- Время работы на одной заправке до 4,3 часов;
- Синхронный тип электрогенератора, уровень защиты IP 23. Производитель:
- FOGO, Польша Модель:
- FV 14000 E Стандартная комплектация:
- Бензиновый генератор;
- Термореле 230 В;
- Аккумуляторная батарея;

- Переходник для выхлопного металлорукава;
- Счетчик моточасов;
- Двух полюсный автомат защиты с тепловым и электромагнитным расцепителем;
- Две защищенные розетки 1 фаза ~ 16А;
- Одна защищенная розетка СЕЕ 3 фазы ~ 32А.

Характеристики

Габаритные размеры, мм	900x645x620
Объем бака, л	16
Мощность максимальная, кВт	12,3
Мощность номинальная, кВт	10,7
Частота, Гц	50
Марка двигателя	В Уровень шума, дБ/7м
Ёмкость масляной системы, л	1,7
Масло двигателя	SAE 5W 30, 10W 40
Расход топлива при нагрузке 75%, л/час	3,4
Вес генератора, кг	150
Мощность, кВт	10.7

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.